

**GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Kraków
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334**

www.gsm-support.net

Kabel S-Boot Repair dla Samsung



S-Boot Repair cable dla Samsung służy do naprawy uszkodzonego obszaru bootloadera w telefonach Samsung i9500, i9300, i9308, i939d, M440s, i317, T889, E210k, E210L, E210s, N7100, N7108, N719, N7102 bez lutowania i demontażu.

Obsługiwane modele oparte o procesor 4412 CPU FLASH KMVTU000LM:

- i9500 (Samsung Galaxy S4)
- i9300 (Samsung Galaxy S3)
- i9308 (Samsung Galaxy S3)
- i939d (Samsung Galaxy S3)
- m440s (Samsung Galaxy S3)
- i317 (Samsung Galaxy Note II)
- T889 (Samsung Galaxy Note II)
- E210k (Samsung Galaxy S3)
- E210L (Samsung Galaxy S3)
- E210s (Samsung Galaxy S3)
- N7100 (Samsung Galaxy Note II)
- N7108 (Samsung Galaxy Note II)
- N719 (Samsung Galaxy Note 2 CDMA)
- N7102 (Samsung Galaxy Note 2 WCDMA)

Samsung i9300 naprawa boota za pomocą GPG S-Boot Clip:

- wyłącz telefon
- włącz i odłącz karty SD z kabla S-Boot do i9300
- podłącz zasilanie, najlepiej z regulowanego zasilacza ewentualnie baterii, zalecamy korzystanie z zasilacza regulowanego, ponieważ może obserwować zmiany prądu elektrycznego, podczas naprawy
- włącz i9000 download clip
- czekaj, nie odłączaj źródła zasilania, inaczej telefon może w ogóle nie zostać naprawiony
- generalnie po upływie 2-5 minut, telefon wejdzie w tryb download.
- jeśli zajmie to więcej niż 5 minut i telefon nie wejdzie w tryb download, to zwykle oznacza, że telefon ma problem z układem flash lub problem natury sprzętowej
- w procesie naprawy, napięcie na zasilaczu będzie skakać co kilka sekund co oznacza że dane z karty SD są zapisywane do telefonu komórkowego
- nie odłączaj zasilania, w przeciwnym razie ponowna naprawa może być niemożliwa

Samsung N7100 naprawa boota za pomocą GPG S-Boot Clip:

- usuń ekran z N7100 (jeśli nie zostanie usunięty, może się przegrzać i uszkodzić podczas naprawy)
- podłącz źródło zasilania z regulowanego zasilacza do N7100
- włącz i odłącz karty SD z kabla S-Boot do N7100
- włącz i9000 download clip
- czekaj, nie odłączaj źródła zasilania, inaczej telefon może w ogóle nie zostać naprawiony
- jeśli flash nie jest całkowicie uszkodzony, telefon zostanie naprawiony po 5 minut i wejdzie w tryb download
- podłącz i9000 download clip i uruchom flashowanie
- zobacz, czy telefon rozpoznaje sterownik i port, jeśli tak, to można załadować plik i flash, ale pamiętaj aby robić to z

zdemontowanym ekranem, gdyŹ podczas flashowania ekran moŹe siŹ przegrzaŹ i uszkodziŹ

Samsung i9500 naprawa boota za pomocŹ GPG S-Boot Clip:

- usuŹ ekran z i9500 (jeŹli nie zostanie usuniŹty, moŹe siŹ przegrzaŹ i uszkodziŹ podczas naprawy)
- podŹniŹz FrŹdŹo zasilania z regulowanego zasilacza do i9500
- wŹjŹ ŹiŹncze karty SD z kabla S-Boot do i9500
- wŹjŹ Źi9000 download clip
- czekaj, nie odŹniŹczaj FrŹdŹa zasilania, inaczej telefon moŹe w ogŹle nie zostaŹ naprawiony
- jeŹli flash nie jest caŹkowicie uszkodzony, telefon zostanie naprawiony po 5 minut i wejdzie w tryb download
- podŹniŹcz i9000 download clip i uruchom flashowanie
- zobacz, czy telefon rozpoznaje sterownik i port, jeŹli tak, to moŹna zaŹadowaŹ plik i flash, ale pamiŹtaj aby robiŹ to z zdemontowanym ekranem, gdyŹ podczas flashowania ekran moŹe siŹ przegrzaŹ i uszkodziŹ
- jeŹli po naprawie telefon siŹ zawiesza, oznacza to Źe telefon ma problem z ukŹadem flash lub problem natury sprŹtowej i nie moŹe byŹ naprawiony.

Komplet zawiera:

1 x S-Boot Repair Clip

Ź 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do moŹliwych bŹndŹw w opisie produktu.

Prosimy o weryfikacjŹ z PaŹstwa strony, a w razie wŹtŹpliwoŹci o kontakt.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 KrakŹw

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl